



Oddzielna łazienka / schemat powtarzalny



Dodatkowe moduły FAP... łączyć równolegle, analogicznie jak na schemacie  
Miejsce montażu modułu FAP3002 uzgodnić na etapie realizacji  
Moduł FAP3002 umożliwia identyfikację miejsca wezwania po wejściu do łazienki (lampka sygnalizująca wezwanie)  
Wszystkie połączenia rozgałęźne wykonać na zaciskach modułów FAP...  
Przewody nieoznaczone - 0,5mm  
Montaż w puszkach 60mm, z wkrętami  
Rezystor w zestawie z kasownikiem - montować na końcu pętli.  
Zworki w kasowniku rozłączyć  
Zworki w FAP.... ustawić w pozycji "B"  
Nie zamieniać L1 z L2


Sala łóżkowa z łazienką / schemat powtarzalny



1 przyciska kasowania alarmów z sali i łazienki  
Dodatkowe moduły FAP... łączyć równolegle, analogicznie jak na schemacie  
Sposób montażu modułu FAP3010 uzgodnić na etapie realizacji / z producentem opraw nadłóżkowych  
Dostępne są manipulatory z dodatkowymi przyciskami / włącznikami do sterowania oświetleniem  
Moduł FAP3010 umożliwia identyfikację miejsca wezwania po wejściu do sali (lampka sygnalizująca wezwanie)  
Wszystkie połączenia rozgałęźne wykonać na zaciskach modułów FAP...  
Przewody nieoznaczone - 0,5mm  
Montaż w puszkach 60mm, z wkrętami  
Rezystor w zestawie z kasownikiem - montować na końcu pętli.  
Zworki w kasowniku rozłączyć  
Zworki w FAP.... ustawić w pozycji "B"  
Nie zamieniać L1 z L2

FJW1004 B55 - kompletny zestaw do jednego pomieszczenia  
Zamontować na basenie oraz w WC NPS (piwnica)

Zestaw dla 1 pomieszczenia, dostępny jako komplet elementów z ramkami, instrukcją, w jednym opakowaniu, w wersji do montażu podtynkowego.  
W przypadku montażu natynkowego należy zastować odpowiednie puszkę natynkową z ramkami.  
Dodatkowe przyciski wezwania łączyć równolegle z FAP3002, analogicznie jak na schemacie.



Wezwanie włącznikiem pociągowym  
Kasowanie przyciskiem z lampką  
Sygnalizator nad drzwiami  
Przewody nieoznaczone - 0,5mm  
Montaż w puszkach 60mm, z wkrętami  
Rezystory w zestawie z FEH2001  
Zworki w FAP.... ustawić w pozycji "B"  
Nie zamieniać L1 z L2

PROJEKT ODDZIAŁU GERIATRII I REHABILITACJI

Tytuł rysunku: **SYSTEM PRZYZYWOWY - SCHEMATY**

Skala: - - -

Branża: **ELEKTRYCZNA** Faza projektu: **WYKONAWCZY**

Inwestor: **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie**

Lokalizacja: **Parczew, ul. Kościelna 136  
21-200 Parczew**

Data opracowania: **30.05.2019**

Projektował: **mgr inż. Wojciech Grudziński**  
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacji elektrycznych nr ewid. BL/138/92

Podpis:

Współpraca: **mgr inż. Jarosław Maleszewski**

Podpis:

Opracowanie:

Jednostka projektowa: **STUDIO "A" PRACOWNIA PROJEKTOWA**  
ul. Ciołkowskiego 2/3 15-245 Białystok  
tel. (0-85) 661-08-48

Nr. Rys:

**E-23**